

Thermomètre avec interface Ethernet et relais



code: H4531



Temperature Ethernet sensor for Pt1000 sensors with two relay outputs. Sensor H4531 is designed for online monitoring of temperature. Three binary inputs to detection of two-states signals are the advantage. Other devices are controlled by two relay outputs.

Processing and analysis of measured data:

- online in **COMET Cloud**
- **COMET Database** software
- integration into 3-party systems

Données techniques

Précision de la sortie de température	±0.2°C (Sans sonde de température)
Resolution	0.1°C
Intervalle de mesure	2s
Unités disponibles	Degrés Celsius, Fahrenheit
Plage de fonctionnement de la température	-30 à +80°C
Indice de protection	IP40
Nombre de sorties relais	2
Puissance maximal du relais tension et courant	50V, 2A, 60VA
Nombre d'entrées binaires	3
Signal pour les entrées binaires	Du contact sans tension, du collecteur ouvert ou du signal de tension à deux états. br /> Les entrées ne sont pas isolées galvaniquement.
Durée impulsion minimale à entrée binaire	500ms
basse tension à entrée binaire	0 à +0.5V
haute tension à entrée binaire	+3.0 à +30V
alarme sonore	intégrée - désactivable
connection LAN	Connecteur RJ-45, 10Base-T ou 100Base-TX
Protocole de communication	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
Protocoles d'alarme	E-mail (authentification SMTP est prise en charge), SNMP Trap, Syslog
Configuration	T-Sensor, Telnet, clavier
Température de fonctionnement de l écran LCD	Lecture possible jusqu à + 70 ° C, il est recommandé d éteindre écran LCD au dessus de + 70 ° C
Alimentation	9 to 30Vdc, consommation environ 1W
Câble d'alimentation	Coaxiale, diamètre 5,5 x 2,1 mm
Type de sonde	Pt1000 / 3850, câble blindé longueur maximale 10 m
Dimensions	136 x 160 x 45mm (L x H x P)
Poids	environ 340g

Garantie	3 ans